



## UHF-HANDZENDER TYPE SVS

- Radiografische afstandsbediening.
- 6 verschillende functies.
- Moderne handzame vormgeving.
- Werkt in goedgekeurde frequentie band.
- Zendvermogen 25 mW.
- Zeer betrouwbaar door unieke code.
- Bereik tot 200 meter.

De radiografische afstandsbediening type SVS is zeer geschikt voor het betrouwbaar bedienen van D&K scoreborden met ingebouwde UHF-ontvanger over een grote afstand. De handzender werkt in een hiervoor toegelaten frequentie-band en zendt een speciale code mee die overeen moet komen met de ontvanger. Zo wordt een zeer betrouwbare overdracht verkregen.

De zender wordt gebruiksklaar geleverd incl. batterij.

**BEDIENING:**

Om te zenden dient men 1 of meerdere drukknoppen ongeveer **1 tot 2 seconden** ingedrukt te houden. Gedurende het zenden moet de zender in de hand en mogelijk iets van het lichaam af gehouden worden.

In het afgeronde deel van de behuizing bevindt zich de antenne en om zo v r mogelijk te kunnen zenden moet vermeden worden deze dicht bij grote metaaloppervlakken te houden.

De bediening in combinatie met een D&K voetbal of hockey-scorebord is als volgt:

- \* De "THUIS" knop verhoogt de teller voor de thuisclub met "1".
- \* De "GASTEN" knop verhoogt de teller voor de gasten met "1".
- \* Door de "THUIS" of "GASTEN" knop gelijktijdig met de "UP/DOWN" knop in te drukken zullen de tellers terug tellen.
- \* Door de "THUIS" knop en de "GASTEN" knop gelijktijdig in te drukken worden beide displays gereset. ( 0-0 )
- \* Na het gelijktijdig indrukken van alle drie de drukknoppen wordt een display-test procedure uitgevoerd.

De levensduur van de batterij hangt af van het gebruik, maar zal gemiddeld 1 jaar meegaan.

Mocht de afstand sterk verminderen dan dient de batterij vervangen te worden. Gebruik hiervoor alleen 12 V- Alkaline batterijen!

Voor het vervangen van de batterij dient u de twee schroeven aan de achterzijde met een passende schroevendraaier los te draaien en beide behuizingdelen voorzichtig van elkaar af te nemen. Vervang de oude batterij en let goed op de polariteit ( + en - ) voordat u de nieuwe plaatst.

***LET OP!!!!***

***Door het verkeerd plaatsen van de batterij kan de afstandsbediening onherstelbaar vernield worden!***

**SPECIFICATIES:**

Zendfrequentie	: 433,920 MHz +/- 150kHz.
Stralingsvermogen	: <25mW. (<14dBm )
Modulatie	: 100% AM.
Bereik	: tot 200 meter afh. van omstandigheden.
Aantal kanalen	: 3 ( door combinatie 6 )
Coderingen	: 1 uit 6561
Voedingsspanning	: 12 Vdc Alkaline batterij.
Stroomverbruik	: ca. 14 mA tijdens gebruik.
Gebruikstemperatuur	: 0- 65 graden C.
Afmetingen	: 100mm X 37mm X 19mm.

Wijzigingen voorbehouden.